

ANLB-A 系列剩余电流式电气火灾漏电监控探测器



产品适用范围

适用于厂矿、机关、学校、商场、宾馆、娱乐场所、商宅大厦以及家庭住宅安装使用，应用于检测电电流，电缆，电缆终端、中间接头所产生的热故障隐患。电缆线接点和中间接点的温度监测。

产品适用范围

- 1、产品适用于无导电粉尘、无腐蚀性、无易燃易爆气体、无风雨侵袭的地方；
- 2、海拔高度 ≤ 2000 米（海拔高度 > 2000 米时需降容使用，增大本产品额定电流）；
- 3、使用环境温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 50\%$ （环境温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时）；
- 4、产品需安装在通风、散热良好的环境下使用。

产品概述

本公司生产的智能综合式 ANLB-A 系列剩余电流式电气火灾漏电监控探测器，具有人机对话中文显示界面，独有萤火显示技术功能，多种人性化设计，使显示数据一目了然，一台探测器可以控制 50 个剩余漏电互感器开关，50 个线路温度探头点。本机控制的某个开关前漏电互感器或温度超出设定值，将发出报警信号，该主机收到报警信号将显示报警点地址，并发出声光报警声，值班人员在主机面板上所显示开关地址码实现远程脱扣控制，将防火漏电和监控探测器与电器开关组成一个总线控制网，是国内最新用电安全防火智能保护装置。

主要功能特点

- 1、漏电保护（可带 1-50 回路漏电电流监控），漏电动作设定值 80%；
- 2、过载、测温保护（可带 1-50 回路线路测温探头）；
- 3、短路保护；
- 4、过流、过压设置保护，当相电高于 265V 时，发出声光报警；
- 5、三相电压值荧光显示；
- 6、三相欠压、缺相保护、当相电压低于 165V 时，发出声光报警；
- 7、故障类型中文显示；
- 8、可与温感探头、烟感探头联动控；
- 9、声光、语音报警功能